

Famille : CHARGE - DÉMARRAGE

Marque :



Chargeur démarreur



DESCRIPTIF

Descriptif :

Chargeur de batterie et de maintenance avec contrôle électronique du courant de charge, interruption et reprise automatique (TRONIC), pour la charge des accumulateurs au plomb avec tension 12/24V de motocyclettes, voitures, fourgons, camions légers.

Caractéristiques: sélecteur mode CHARGE, TRONIC * affichage du courant de charge

(CHARGE) * LED de signalisation pour indiquer l'état de charge, fin de charge, maintenance (TRONIC) * sélecteur tension de sortie, courant de

charge, démarrage * protection contre surcharges et inversions de polarité

Options de charge : CHARGE normale et charge rapide BOOST, charge automatique et maintenance TRONIC des accumulateurs

WET, GEL, AGM: SPIRAL, MF, START-STOP.

Référence	Alimentation	Courant de charge efficace	Courant de démarrage	Modèle	Positions de réglage
04552	230V	20A	50/100A	ALASKA 150 Start	2
Capacité nominale de ref AH 15H min max	Courant conventionnel de référence norme en 60335-2-29	Dimensions	Poids	Tension de charge	Puissance
10/200	12A	245x195x130mm	5,9kg	12V	220W (charge)
Puissance absorbée charge-démarrage					
220W (charge)					