


Convertisseur 2000W



DESCRIPTIF

Descriptif :

12V DC / 230V AC - 4000W max.

Ventilateur.

2 prises 16A.

1 prise USB.

Équipé d'une protection contre l'inversion de polarité et les surcharges.

Refroidissement par ventilateur.

Onde sinusoïdale modifiée.

Réf.	Accessoires	Courant	Prise	Dimensions	Fréquence
05195	2 jeux de cordons de branchement	onde sinusoïdale modifiée	2 prises 16A + 1 prise USB	400x200x70mm	50Hz
Poids	Tension entrée	Tension de sortie	Puissance	Puissance maxi	Conditionnement
7kg	12V DC	230V AC	2000W	4000W	boîte

Livré avec :

- 2 jeux de cordons de branchement

INFOS :

Il est important de s'assurer que la puissance en continu et la puissance maximale de votre appareil ne dépassera pas les valeurs du convertisseur. Un produit demandant un trop fort courant de crête (courant au démarrage par exemple) entraînant une puissance max trop élevée, risque d'endommager le convertisseur et votre appareil. Il est également important de vérifier que votre alimentation délivrera assez de puissance au convertisseur. Le convertisseur « quasi-sinus » est recommandé pour les appareils de type : éclairage à incandescence, fer à repasser, cafetière, plaques, four, convecteur... Non recommandé pour les appareils inductifs ou électroniques.