

Famille : CHARGE - DÉMARRAGE

Marque :



## Chargeur démarreur



## DESCRIPTIF

### Descriptif :

Chargeur de batterie et de maintenance avec contrôle électronique du courant de charge, interruption et reprise automatique (TRONIC), pour la charge des accumulateurs au plomb avec tension 12/24V de motocyclettes, voitures, fourgons, camions légers.

Caractéristiques: sélecteur mode CHARGE, TRONIC \* affichage du courant de charge

(CHARGE) \* LED de signalisation pour indiquer l'état de charge, fin de charge, maintenance (TRONIC) \* sélecteur tension de sortie, courant de

charge, démarrage \* protection contre surcharges et inversions de polarité

Options de charge : CHARGE normale et charge rapide BOOST, charge automatique et maintenance TRONIC des accumulateurs

WET, GEL, AGM: SPIRAL, MF, START-STOP.

| Référence                               | Alimentation                                           | Courant de charge efficace | Courant de démarrage | Modèle            | Positions de réglage |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 04553                                   | 230V 1ph                                               | 25-12A                     | 100/150A             | ALASKA 200 Start  | 2                    |
| Capacité nominale de ref AH 15H min max | Courant conventionnel de référence norme en 60335-2-29 | Dimensions                 | Poids                | Tension de charge | Puissance            |
| 25-300 : 12V / 30-160 : 24V             | 15-8A                                                  | 245x195x130mm              | 7,6kg                | 12/24V            | 300/2200W            |
| Puissance absorbée charge-démarrage     |                                                        |                            |                      |                   |                      |
| 300/2200W                               |                                                        |                            |                      |                   |                      |