

Famille : CHARGE - DÉMARRAGE**Marque :**

Chargeur 12-24V



DESCRIPTIF

Descriptif :

La technologie PULSE-TRONIC garantit la charge optimale de la batterie à travers 8 phases qui testent, surveillent, augmentent et maintiennent l'état de charge.

- 1- Charge et entretien automatiques dans PULSE-TRONIC en fonction de la technologie de la batterie sélectionnée
- 2- Fonction BOOST pour une charge rapide des batteries
- 3- Fonction FROID pour charger et maintenir les batteries à basse température
- 4- Fonction RECOVERY pour récupérer les batteries sulfatées
- 5- Fonction TEST pour batterie, démarrage et alternateur
- 6- Fonction SUPPLY pour une alimentation stable pendant le changement de batterie
- 7- Sélection de la tension de la batterie
- 8- Protection contre les surcharges, les courts-circuits et les inversions de polarité

Equippé d'un appareil PFC et d'un affichage CL.

Fourni avec câbles à pinces.

IP33

Famille : CHARGE - DÉMARRAGE

Marque :



Réf.	Alimentation	Courant de charge efficace	Modèle	Type de batterie	Capacité nominale de ref AH 15H min max
04567	230V 1ph	27-15A	Pulse 30 EVO	automatique	5/400 Ah
Courant conventionnel de référence norme en60335-2-29	Dimensions	Fréquence	Poids	Tension de charge	Puissance absorbée
25-12A	330x200x100mm	50-60Hz	3,1kg	12-24V	369W