

Multimètre digital automatique**DESCRIPTIF****Descriptif :**

Avec sonde de température.

Cat III 1000V.

Ecran LCD rétroéclairé.

Protection anti chocs.

Tension continue : 40mV/400mV/4V/40V/400V/1000V

Tension alternative : 40mV/400mV/4V/40V/400V/750V

Courant continu : 400µA/4000µA/40mA/400mA/4A/10A

Courant alternatif : 400µA/4000µA/40mA/400mA/4A/10A

Résistance : 400/4k/40k/400k/4M/40M

Capacitance : 10Nf/100Nf/1µf/10µf/100µf/1mF/10mF/100mF

Fréquence : 10Hz/100Hz/1kHz/10kHz/100kHz/1MHz/10MHz

Test de diode.

Test de continuité.

Extinction automatique.

Rapport cyclique.

Température de -20°C à 1000°C.

Alimentation : pile 9V

Dimensions : 200x92x60mm

Poids : 230g

En boîte carton couleur.

Les plus :

► Fonction NCV : détection sans contact des câbles sous tension (dans un mur par exemple).

Famille : **OUTILLAGE GENERAL**Marque : **DRAKKAR**
ÉQUIPEMENT

➡ Fonction LINE : permet de détecter les câblages et connexions défectueuses de manière automatisée et quasi immédiate.

Référence

09096

Livré avec pile, cordons, sonde de température.