SODISE

FICHE PRODUIT

54140

Famille : CHARGE - DÉMARRAGE

Marque : Schumacher

Booster 12V 3100A sur station de recharge atelier AC







GARANTIE 3 ANS

DESCRIPTIF

Descriptif :

Boîtier robuste en polyéthylène incassable de 5mm.
Câbles longs de 1,55m et flexibles avec une double isolation.
La batterie a une capacité extrêmement élevée pour accumuler et disperser de l'énergie à fort ampérage.
Pinces entièrement isolées : 850A.
Fusible de protection de 500A directement accessible depuis l'extérieur du booster.
La station de recharge atelier AC dispose d'un chargeur 230V/12V AC/DC à brancher sur le secteur.
Propulstation®, rangé, c'est chargé !

Courant de démarrage	Courant de démarrage en crête	Type	Section du câble	Dimensions	Longueur du câble
1200A	3100A	AGM	50mm²	450x170x510mm	1,55m

Poids	Tension	Réf.
17,5kg	12V	54140

22/02/2024

Eco-contribution : 2,1900 €
Sous réserve de modifications techniques et erreurs
Photos et document non contractuels

FICHE PRODUIT

54140

Famille : CHARGE - DÉMARRAGE

Marque : Schumacher

Livré avec :

- station de recharge atelier AC

22/02/2024

Eco-contribution : 2,1900 €

Sous réserve de modifications techniques et erreurs

Photos et document non contractuels